

BILANS MOCY

L. p.	Nazwa odbiornika energii elektrycznej	Uwagi	Moc zainstalowana kW	Współczynnik mocy $\cos\varphi$	Współczynnik zapotrzebowania kz	Moc zapotrzebowana			Prąd A
						czynna kW	bierna kVar	pozorna kVA	
1.	Gniazda ogólnoużytkowe		227	0,90	0,40	90,8	44,0	100,9	145,6
2.	Gniazda wydzielone		38	0,90	0,60	22,8	11,0	25,3	36,6
3.	Zestawy gniazd remontowych		50	0,90	0,40	20,0	9,7	22,2	32,1
4.	Urządzenia technologii lab		500	0,90	0,60	300,0	145,3	333,3	481,1
5.	Urządzenia technologii lab		500	0,90	0,60	300,0	145,3	333,3	481,1
6.	Urządzenia elektryczne		13	0,90	0,70	9,1	4,4	10,1	14,6
7.	Dźwigi		20	0,90	0,70	14,0	6,8	15,6	22,5
8.	Oprawy oświetleniowe		28	0,90	0,80	22,4	10,8	24,9	35,9
9.	Urządzenia technologii c.o.		10	0,90	0,90	9,0	4,4	10,0	14,4
10.	Urządzenia technologii wod.-kan.		10	0,90	0,85	8,5	4,1	9,4	13,6
11.	Urządzenia technologii went-klim		130	0,85	0,85	110,5	68,5	130,0	187,6
12.	Systemy niskoprądowe		20	0,90	0,95	19,0	9,2	21,1	30,5
13.	Rezerwa mocy		50	0,90	1,00	50,0	24,2	55,6	80,2
Suma			1596,0	0,89	0,61	976,1	487,7	1091,8	1575,8